



16 24 PORT 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch

MODEL **JFS516/524**

>> オートセンス10/100Mbpsスイッチ

ネットワークをセグメントに分割し、接続したパソコンやサーバに10Mbpsまたは100Mbpsの専用帯域幅を確保します。各ポートは接続した機器の速度と全/半二重モードを自動認識します。

>> 簡単なプラグ&プレイ・インストール

電源を入れるだけですぐに使用でき、複雑な設定を行う必要はありません。すべてのポートでAuto Uplink™ (Normal/Uplink自動切り替え)をサポートし、ストレート・ケーブル、クロス・ケーブルを区別することなく接続することができます。



JFS516



JFS524

>> コンパクト・デザイン

NETGEAR 500シリーズ共通のコンパクト・サイズ メタル・ケースを使用し、デスクトップ、19インチ標準ラックにインストールすることができます。

>> ファンレス設計

ファンレス設計なので、ファンの音が気になるオフィス、会議室、教室などでも安心してご利用いただけます。

10/100Mbps 16/24ポート

プラグ&プレイ・インストール
Auto Uplink™

コンパクト・サイズ
メタル・ケース

セールス&マーケティング

〒101-0043東京都千代田区神田富山町9番地
千代田第3手塚ビル4F
TEL . 03-5207-5891 (代表)
FAX . 03-3254-7711
Email netgear@netgearinc.co.jp

カスタマ・サポート[受付時間:平日9:00 ~ 17:00]

TEL . 0053-179001 (03-5207-7230)
FAX . 03-5207-7231
Email netgear.support@netgearinc.co.jp

NETGEAR®はNETGEAR, Inc.の登録商標です。
記載された社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
記載された内容および製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

MODEL JFS516/524

仕様

ネットワーク・ポート

オートセンス 10/100Mbps RJ-45 16ポート(JFS516)
24ポート(JFS524)

全ポート AutoUplink™

標準 / 互換性

IEEE802.3i 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE802.3x フローコントロール

パフォーマンス(64バイト・パケット)

転送レート

148,000フレーム / 秒(100Mbps)
14,800フレーム / 秒(10Mbps)

レイテンシ

20μ秒以下(100から100Mbps)

MACアドレス

8,000

バッファ・メモリ

320 Kbyte

転送モード

ストア&フォワード

ステータス LED

ユニット : Power

ポート毎 : Link Activity 100M

寸法

330mm x 207mm x 43mm(幅 x 奥行 x 高さ)

重量

2 Kg

入力電圧

100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

消費電力

最大 6.36W(JFS516)、9.42W(JFS524)

動作環境

温度 : 0 ~ 40

湿度 : 最大 90%、結露しないこと

アコースティック・ノイズ

0 dB(冷却ファンなし)

電磁放射

CE mark, commercial

FCC Part 15 Class A

EN 55022 (CISPR 22) , Class A

VCCI Class A

C-Tick

MIC

安全性

UL listed (UL 1950) / CUL

TUV licensed (EN 60950)

保証期間

2年間

パッケージ内容

JFS516/524スイッチ

電源コード

ラックマウント・キット

インストール・ガイド